

Installazione dell'applicativo Term3G-WinCE5 su palmare FIDO WF35

Presuposti:

Palmare in Factory Default

Versione E3G 9.09 installata su Hardware certificato da SPINTEC,

Access Point correttamente configurato (con nome della rete SPINTEC) e collegato a E3G.

Installazione:

- 1) sul palmare acceso fai doppio click sull'icona della radio (in basso) ed eventualmente attiva WLAN
- 2) fai click su Choose Network
- 3) fai click su SPINTEC
- 4) fai click su Connect & Lock
- 5) fai click su OK in alto a destra
il palmare dovrebbe scrivere SPINTEC (Locked),
Status: Connected to SPINTEC
- 6) fai click sulla X in alto a destra,
il palmare dovrebbe visualizzare WLAN Properties
- 7) fai click su IP Address
- 8) fai click su () Specify an IP address
- 9) fai click nel primo campo dell'IP address
- 10) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 11) scrivi indirizzo IP del palmare 192.168.160.61
(ultimo numero e` univoco e identifica ciascun palmare, dal 61 fino 73)
- 12) fai click nel primo campo di Subnet Mask e compila 255.255.255.0
- 13) fai click su OK in alto a destra
- 14) fai doppio click su icona del Microsoft Explorer
- 15) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 16) fai click nel campo dell Address in alto
- 17) scrivi indirizzo 192.168.160.128
- 18) si carica videata Term3G per PDA e Term3G per PDA (WindowsCE),
fai click sul fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 19) si apre una finestra, che chiede password
- 20) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 21) scrivi spintec3g
- 22) si apre la finestra di File Download, conferma (o) Save this program to disk
- 23) fai click sul ENTER per confermare
- 24) fai click su CLOSE
- 25) fai click su X in alto a destra
- 26) fai doppio click su My Device
- 27) fai doppio click su Term3G
- 28) fai click su OK in alto a destra
- 29) fai click su X in alto a destra
sul desktop dovrebbe essere un'icona Term3G
- 30) Per avviare il programma fai click sull'icona Term 3G
Al primo avvio fai click su Menu, e imposta le opzioni,
poi carica Articoli, Camerieri e Reparti